

# Linksys SPA2102

Получение адреса по DHCP работает на порту Internet

Адрес по умолчанию на порту Ethernet: 192.168.0.1

## Сброс настроек

Для сброса настроек на значения по умолчанию нужно:

1. Подключить блок питания
2. Подключить телефон в порт Phone 1
3. На телефоне набрать
4. По голосовому сообщению Configuration Option Menu можно убедиться, что устройство перешло в нужный режим
5. Набрать 73738#
6. Набрать 1 для подтверждения
7. Устройство перезагрузится

## Разрешить доступ к http серверу на порту WAN

1. Подключить блок питания
2. Подключить телефон в порт Phone 1
3. На телефоне набрать
4. Набрать 7392#1#1

## Настройки



<http://АДРЕС/admin/voice/advanced>

### Audio Configuration

<b>Preferred Codec:</b>	G711u	<b>Second Preferred Codec:</b>	Unspecified
<b>Third Preferred Codec:</b>	Unspecified	<b>Use Pref Codec Only:</b>	no
<b>Silence Supp Enable:</b>	no	<b>Silence Threshold:</b>	low
<b>G729a Enable:</b>	yes	<b>Echo Canc Enable:</b>	yes
<b>G723 Enable:</b>	yes	<b>Echo Canc Adapt Enable:</b>	no
<b>G726-16 Enable:</b>	yes	<b>Echo Supp Enable:</b>	no
<b>G726-24 Enable:</b>	yes	<b>FAX CED Detect Enable:</b>	no
<b>G726-32 Enable:</b>	yes	<b>FAX CNG Detect Enable:</b>	yes
<b>G726-40 Enable:</b>	yes	<b>FAX Passthru Codec:</b>	G711u
<b>DTMF Process INFO:</b>	yes	<b>FAX Codec Symmetric:</b>	yes
<b>DTMF Process AVT:</b>	yes	<b>FAX Passthru Method:</b>	NSE
<b>DTMF Tx Method:</b>	Auto	<b>DTMF Tx Mode:</b>	Strict
<b>DTMF Tx Strict Hold Off Time:</b>	40	<b>FAX Process NSE:</b>	no
<b>Hook Flash Tx Method:</b>	None	<b>FAX Disable ECAN:</b>	no
<b>Release Unused Codec:</b>	yes	<b>FAX Enable T38:</b>	no

<b>FAX T38 Redundancy:</b>	1	<b>FAX T38 V29 Only:</b>	no
<b>FAX Tone Detect Mode:</b>	caller or callee	<b>FAX Enable T38 Extend CED:</b>	no
<b>Audio Dump Option1:</b>	none	<b>Audio Dump Option2:</b>	none

<https://sysadminmosaic.ru/linksys/spa2102>

2015-12-02 15:43

