

Linksys SPA2102

Получение адреса по DHCP работает на порту Internet

Адрес по умолчанию на порту Ethernet: 192.168.0.1

Сброс настроек

Для сброса настроек на значения по умолчанию нужно:

1. Подключить блок питания
2. Подключить телефон в порт Phone 1
3. На телефоне набрать
4. По голосовому сообщению Configuration Option Menu можно убедиться, что устройство перешло в нужный режим
5. Набрать 73738#
6. Набрать 1 для подтверждения
7. Устройство перезагрузится

Разрешить доступ к http серверу на порту WAN

1. Подключить блок питания
2. Подключить телефон в порт Phone 1
3. На телефоне набрать
4. Набрать 7392#1#1

Настройки



<http://АДРЕС/admin/voice/advanced>

Audio Configuration

Preferred Codec:	G711u	Second Preferred Codec:	Unspecified
Third Preferred Codec:	Unspecified	Use Pref Codec Only:	no
Silence Supp Enable:	no	Silence Threshold:	low
G729a Enable:	yes	Echo Canc Enable:	yes
G723 Enable:	yes	Echo Canc Adapt Enable:	no
G726-16 Enable:	yes	Echo Supp Enable:	no
G726-24 Enable:	yes	FAX CED Detect Enable:	no
G726-32 Enable:	yes	FAX CNG Detect Enable:	yes
G726-40 Enable:	yes	FAX Passthru Codec:	G711u
DTMF Process INFO:	yes	FAX Codec Symmetric:	yes
DTMF Process AVT:	yes	FAX Passthru Method:	NSE
DTMF Tx Method:	Auto	DTMF Tx Mode:	Strict
DTMF Tx Strict Hold Off Time:	40	FAX Process NSE:	no
Hook Flash Tx Method:	None	FAX Disable ECAN:	no
Release Unused Codec:	yes	FAX Enable T38:	no

FAX T38 Redundancy:	1	FAX T38 V29 Only:	no
FAX Tone Detect Mode:	caller or callee	FAX Enable T38 Extend CED:	no
Audio Dump Option1:	none	Audio Dump Option2:	none

<https://sysadminmosaic.ru/linksys/spa2102>

2015-12-02 15:43

