IP аналоговый FXO шлюз серии GXW410x

Порт FXO предназначен для подключения городских линий к системе VoIP

Руководство пользователя (English)

Настройка под Asterisk (English)

Быстрый старт (English)

Быстрый старт (Руский)



Оригинал

Модель	4104	4108
FXO Порты	4 FXO	8 FXO
Ethernet Порты	2 RJ45 10/100 Мбит/с (LAN/WAN)	
Аудио кодеки	G.723, G.729, G.711 u/a, GSM и T.38 совместимость	
Сетевые функции	DHCP клиент/срвер, NAT маршрутизатор/коммутатор	
Защитные функции	Поддержка SRTP, SIPS, TLS, HTTPS	
Конфигурация	Через WEB интерфейс и удаленно TFTP/HTTP	
Питание	12 В постоянный ток, 1.25 А	
Физические характеристики	Размеры:225x135x35мм Вес: 600г.	

Особенности обновления прошивки

На устройстве GXW4108 (P/N: 966-00002-20A003) была прошивка 1.3.4.10 до текущей 1.4.1.4 не прошивалась.

Пришлось начала прошить до 1.3.4.13 а только потом до 1.4.1.4.

Fix Me!

Прошивка обновляется только по TFTP. Проблемы с разрешением имен через DNS, поэтому возможна работа **только по IP-адресу**.

Также:

```
# Firmware Server Path
P192 = <IP_АДРЕС>

# Config Server Path
P237 = <IP_АДРЕС>
```

```
# Allow DHCP Option 66 to override server. 0 - No, 1 - Yes. Default is Yes.
# When set to Yes(1), it will override the configured provision path and method
P145 = 0
```

https://sysadminmosaic.ru/grandstream/gxw410x

2017-02-21 10:19